

הוראות התקנה למתאם חיבור ישיר למייבש מגבות מדגמי דה-לונג- יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך

המתאם נועד להסתיר את החיבור החשמלי בין נקודת החשמל שבקיר, לבין הכבל החשמלי המחובר למייבש המגבות. שלבי ההתקנה :

מיקום יציאת החשמל מהקיר - בנקודה התחתונה (ימין או שמאל) בחלקו התחתון בלבד של המייבש, בגובה של 60 סמ לפחות מהרצפה(על פי דרישת התקן הישראלי).



לאחר תליית המייבש על הקיר, יש לחתוך את הכבל החשמלי המחובר למייבש, ולחברו לחוטי החשמל היוצאים מהקיר. את החוטים יש להעביר דרך צינור המתאם. החיבור בהלחמה, ובבידוד של שרינכבל (SHRINK CABLE) בחלקו התחתון של המייבש מצוי מתג הפעלה וכיבוי, עם נורית חיווי.

החיבור ע"י חשמלאי מוסמך בלבד



אורכו של המתאם 11 סמ, יש לו כיוון טלסקופי להתאמה למרחק מן הקיר. קוטרו של המתאם בחיבור לקיר 4 סמ.